

SUPRA Y-LINK 1RCA männlich - 2RCA weiblich 25CM


Analoger Signaladapter Aktiv/Subwoofer 1RCA <-> 2RCA

Dimension: 2x3x0.24mm² / AWG 23

Rev. datum: 2026-06-11

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden



- Hervorragende Abschirmung – geringe Störanfälligkeit und minimale Rauscheinflüsse
- Niedrige Kapazität – präzise Basswiedergabe und verlustarme Signalübertragung
- Robuste Kontakte mit 24-Karat-Vergoldung für langfristige Zuverlässigkeit
- Hochwertiger Analogadapter, kompatibel mit allen Cinch-Verbindungen und SUPRA Interconnect-Kabeln

Y-link 1RCA männlich - 2RCA weiblich Adapter - Teilt einen einzelnen Subwoofer-Ausgang auf zwei Mono-Eingänge auf

Der SUPRA Y-Link-Adapter ermöglicht die Verbindung eines Receivers oder Verstärkers mit einem einzelnen LFE-/Subwoofer-Ausgang mit einem aktiven Subwoofer, der über zwei RCA-Eingänge verfügt, oder für andere Anwendungen, bei denen ein einzelnes Audiosignal auf zwei Eingänge verteilt werden soll. Viele Subwoofer erreichen eine höhere Eingangsempfindlichkeit, wenn beide RCA-Eingänge verwendet werden. Der Y-Link teilt ein Mono-LFE-Signal in zwei identische Mono-Ausgänge auf und ermöglicht so die gleichzeitige Ansteuerung beider Eingänge für optimalen Signalpegel und maximale Performance.

Der Y-Link erzeugt kein Stereosignal, sondern verteilt ausschließlich ein Mono-Signal auf zwei Mono-Eingänge bei vollständig erhaltener Signalintegrität. Ausgestattet mit einem hochwertigen SUPRA PPX-Cinchstecker sowie SUPRA RCA-6-Cinchbuchsen mit 24-Karat-vergoldeten Kontakten. Der Adapter ist mit allen SUPRA-Interconnect-Kabeln kompatibel.

KONSTRUKTION

| | |
|-------------------|--|
| Kabel: | SUPRA Biline |
| Mantel: | PVC GA78, rund |
| Durchmesser, nom: | 7.1 mm |
| Farbe: | Eisblau; Weiß und weitere Farben auf Anfrage |
| Kennzeichnung: | SUPRA Biline > Made in Sweden > Metermarkierung |
| Schirmanschluss: | Halbsymmetrisch, externer Schirm wird nur auf der Seite des Senders (Quelle) angeschlossen |
| Anschlüsse: | SUPRA PPX-Strecker und SUPRA RCA-6-Buchsen |
| - Typ: | 1 Cinch-Stecker > 2 Cinch-Buchsen |
| - Material: | 24-Karat-vergoldeter Kupferkontakt |
| - Farbe: | Anthrazitgrau, Split-Eisblau: ZUGENTLASTUNG Y-SPLIT 8L60 BLAU |
| Lot: | Almit SR34 Super |
| Signalrichtung: | Pfeilrichtung beachten > Quelle > Empfänger |
| Verpackung: | 23x20x2.2cm |

Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt. Für jeden zusätzlichen Meter wird ein entsprechender Aufpreis berechnet.



| PRODUKT | Anzahl | Art.nr | EAN-13 | Kart | Gewicht |
|--------------------------------|--------|------------|---------------|------|---------|
| Y-LINK 1RCA-2RCA M-F BLUE 25CM | 1ST | 1001908373 | 7330060205149 | 25 | 0,21 |