

SUPRA MAINS PLUG SCHUKO RH-EU

Male Schuko stromsteckverbinder 250V

Rev.date: 2026-04-22

Zolltarifnummer: 8536901000

Ursprungsland: Taiwan



SUPRA MAINS PLUG SCHUKO RH-EU

Hospital- und Audio-Grade-Netzstecker für High-End-Netzkabel wie Supra LoRad. Ausgelegt für europäische Schuko-Anwendungen und konform mit den einschlägigen europäischen Normen.

Der Steckverbinder zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion mit 24K-vergoldeten Kontaktflächen und präzisen Kabelschraubklemmen aus, die eine sichere Verbindung und dauerhaft geringe Übergangswiderstände gewährleisten. Er bietet eine flexible, langlebige und stabile Verbindung zwischen Netzstrom und angeschlossenen Geräten.


Das Design verzichtet auf unnötige Komplexität bei gleichzeitig hoher mechanischer Integrität. Die Leiter sind auf lange Lebensdauer und stabile elektrische Eigenschaften ausgelegt. Das patentierte Gehäusesystem ermöglicht eine montagefreundliche Installation ohne vorheriges Aufsetzen von Gehäuseteilen auf das Kabel und integriert die Zugentlastung direkt in das Steckverbindergehäuse für erhöhte Stabilität.

Die vergoldeten Kontaktflächen sind für häufiges Stecken und Ziehen ausgelegt und gewährleisten dauerhaft zuverlässige Leitfähigkeit.

Hinweis: Für die volle LoRad-Wirkung muss der Steckverbinder an eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden. LoRad-Steckverbinder sind von Intertek Sweden geprüft und zertifiziert und entsprechen der europäischen Sicherheitsnorm HD 21.5 S3.

KONSTRUKTION

Standard:	Europäische Norm
Steckertyp:	Schuko RH-EU, gerade Ausführung, mit Schutzleiterkontakt
Material:	Kupfer, 24K vergoldet
Kontaktanschluss:	Schraubklemme
Zugentlastung:	Schraubsystem, integriert im Gehäuse
Isolierung:	UV-beständiges Polypropylen (PP)
Max. Leiterquerschnitt:	4.0mm ² / AWG 11
Max. Kabeldurchmesser:	11.5mm
Bemessungsspannung:	250V/16A



LoRad Leiteranschluss

Der blanke Ableitdraht (Drain Wire) ist nur an der Erdungsklemme der Einspeiseseite (Wandsteckdose) anzuschließen und am anderen Ende abzuschneiden. Die schwarze halbleitfähige Abschirmung ist an beiden Enden zu entfernen.

1. Braune Leiter – Phase (L)
2. Blaue Leiter – Neutralleiter (N)
3. Grün/Gelber Leiter – Schutzleiter (PE)
4. Blanker Ableitdraht – Schirmanschluss
5. Schwarze halbleitfähige Nylonabschirmung

Einfache Montage ohne separate Gehäuse- oder Schalenteile, die vor der Kabelmontage vormontiert werden müssen.

Verpackung:

MAINS SCHUKO RH-EU 1 x Schuko-Stecker, gerade Ausführung

Großpackungen werden in Einheiten zu 50 Stück an den Handel geliefert, Einzelstücke sind im Fachhandel erhältlich.

Montageanleitung:

<https://youtu.be/0oeUmZKtW0s>



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Krt
MAINS PLUG SCHUKO RH-EU BLACK BULK	1PC	3012000117	7330060210716	10