

## SUPRA MAINS PLUG C13 & C19

Apparatkontakter 110/250V

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8536901000

Ursprungsland: Sverige.



### SUPRA MAINS PLUG SWF

LoRad är en förkortning av Low Radiation, vilket betyder låg strålning. Strålning är en sammanfattning av flera olika begrepp, där en nätkabel faktiskt både utsätter och utsätts av sin omgivning, vad gäller magnetfält, växelspänningsfält och elektromagnetiska fält. LoRad är en patenterad kabelkonstruktion som förenar den vanliga nätkabeln kombinerat med de hänsyn som måste tas vid audiobruk. Kontakterna är särskilt anpassade för Lorad kabel serie men passar dom flesta kablar på marknaden.

Kontakter är testade och certifierade av Intertek i Sverige och möter den europeiska säkerhetsnormen HD21.5 S3.

OBS! Kontakter måste anslutas till ett skyddsjordat vägguttag för att kabelns skärmverkan ska fungera.




SWF-10s C13



SWF-16 C19

### KONSTRUKTION

Standard:	Internationell standard IEC320
Kontakttyp SWF-10S:	Jordad apparatkontakt 10A hona rak c13
Kontakttyp SWF16:	Jordad apparatkontakt 16A hona rak c19
Material:	24K guldplätterad koppar
Stiftanslutning	Skruvklämma
Kabelanslutning:	Klämning skruv, M10.
Isolering:	UV beständig PP
Max kabelarea:	4.0mm <sup>2</sup>
Max kabeldiameter:	11.5mm
Märkspänning:	110/250V & 10/16A



Inga lösa delar måste träs på kabel innan montering.

#### Blisterförpackningar:

MAINS PLUG SWF-10S FEMALE	1 x SWF-10s c13
MAINS PLUG SWF-16 FEMALE	1 x SWF-16 c19

Blisterpack säljes styckvis. Lösa delar säljs endast i 50-pack till butik, men styckvis i butik

Monteringsfilm Youtube:

<https://youtu.be/0oeUmZKtW0s>

Kopplingsanvisning LoRad  
Biledare under svart kolfiberskärm skall endast anslutas till jordstift på ena sidan, dvs vid väggkontakten, klipp bort biledare på apparatsidan. Klipp bort svart skärm i båda ändar. 1-3 ska anslutas i båda ändar.

1. Brun ledare - Fas
2. Blå ledare - Neutral
3. Grön/gul ledare - Jord
4. Biledare - Skärmanlutning
5. Svart halvledande Nylonskärm



L = 55mm



L = 55mm



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
MAINS PLUG SWF-10S FEMALE	1ST	3014000081	7330060201998	2403775
MAINS PLUG SWF-10S FEMALE BULK	50ST	3014000099	7330060202001	2403776
MAINS PLUG SWF-16 FEMALE	1ST	3014000107	7330060202148	2403777
MAINS PLUG SWF-16 FEMALE BULK	50ST	3014000123	7330060202247	2403778