

SUPRA SWORD 2x3.0 EXCALIBUR


High-End geschirmtes Lautsprecherkabel mit rhodiumbeschichteten Steckern

Dimensionen: 2x3.0mm² / AWG 12

Rev.datum: 2022-08-30

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden



- Skärmad, extremt snabba transienter
- Bifilar gewickelte Litzenleiter
- Austauschbare Kontakte mit M6-Gewinde, Bananenstecker/Kabelschuhe
- Rhodiumplatierte Kupferstecker

Sword 2x3.0 Excalibur


Unser ultimatives Lautsprecherkabel – ohne Kompromisse oder Abstriche. Jedes Detail ist auf höchstem Niveau ausgelegt und wird, wie immer, in Schweden gefertigt. Bifilar gewickelte 5N-OFC-Litzenleiter sind verdreht und geschirmt für minimale RFI-Störungen, kombiniert mit PE-Isolation für stabile dielektrische Eigenschaften. Die Konstruktion umfasst einen CNC-gefrästen Kabelsplitter mit Erdanschluss, XL-Annorum Erdleiter sowie massive Kupferstecker mit Rhodiumbeschichtung. Die Supra CombiCon CB03-EX Crimphülsen sind speziell für Excalibur entwickelt. Jeder Leiter wird mechanisch in die Crimphülse eingedreht und anschließend unter hohem Druck vercrimpt, um eine luftdichte, mechanisch stabile Verbindung zu gewährleisten. Das Steckersystem mit Supra M6-Gewinde ermöglicht den Austausch von rhodiumbeschichteten Supra Bananen- oder Kabelschuhsteckern. Erdverbindungen werden in 30 cm Standardlänge mit speziell angepassten CombiCon-Steckern geliefert. Das Kabel verhält sich über das gesamte Hörspektrum wie eine nicht-induktive, phasenstabile Übertragungsleitung. Es entfernt nur Verzerrungen – für maximale Detailtreue und Dynamik.

KONSTRUKTION

Kabel:	Sword 2x3.0 Excalibur
Leiter (x2)	2x12x0.40 (gelackt)
Querschnitt:	2x3.0mm ² / AWG 12
Leiterpaare:	Transparent PE, D=6mm
Schirmung:	Alu/Pet Folje, 100%
Mantel:	PVC GA74, rund, D=17.5mm
Erdungskabel:	30cm, mit austauschbaren Rhodium-Kontakten
Farbe:	Transparentes Eisblau
Konfektionierung:	Stereopaare, 2 > 2 Kontakte, rechts = rot, links = schwarz
Kontakte:	Combicon Rhodium, 8 x Bananenstecker & 8 x Kabelschuhe inklusive
- Material:	Rhodiumplatiertes Kupfer
- Montierung:	Krimp, 8 x Combicon CB03-EX M6
- Biegschutz:	Sleeve 4 x S03-EX rot, 4 x S03-EX schwarz
Signalrichtung:	Pfeilrichtung > Verstärker > Lautsprecher
Verpackung:	Holzbox 35x35x9 cm

Erd- / Schirmanschluss: Der Schirmanschluss darf nur an einem Kabelende angeschlossen werden, d. h. auf der Verstärkerseite:

1. Erdanschluss / Masseklemme des Verstärkers.
2. An einer der Gehäuseschrauben des Verstärkers.
3. An den negativen Lautsprecherausgang des Verstärkers.



Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt. Auch das Erdungskabel ist in gewünschter Länge erhältlich.

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Gewicht (Kg)
SWORD EXCALIBUR COMBICON 2X2M	1PAAR	1000100980	7330060208034	2,4
SWORD EXCALIBUR COMBICON 2X2.5M	1PAAR	1000101053	7330060208508	2,7
SWORD EXCALIBUR COMBICON 2X3M	1PAAR	1000101004	7330060208041	3,0
SWORD EXCALIBUR COMBICON 2X4M	1PAAR	1000101012	7330060208058	3,6