



SUPRA Y-LINK 1RCA-2RCA

Analoges Signalkabel Aktiv/Subwoofer

Dimension: 2x3x0.24mm² / AWG 23

Rev. datum: 2026-06-10

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Hervorragende Abschirmung – geringe Störanfälligkeit und minimale Mikrofonie
- Niedrige Kapazität – präzise Basswiedergabe und geringe Signalverluste
- Robuste Kontakte mit 24-Karat-Vergoldung
- Hochwertiges Analogkabel für zuverlässige Signalübertragung auch über längere Distanzen

Y-link 1RCA-2RCA Audio - Analogkabel für Aktivlautsprecher und Subwoofer

Das SUPRA Y-Link ist ein hochwertiges Analog-Audiokabel, das speziell für den Anschluss von Aktivsubwoofern an AV-Receiver und Heimkino-Systeme entwickelt wurde. Viele AV-Receiver verfügen über einen einzelnen LFE-/Subwoofer-Ausgang, während zahlreiche Subwoofer mit zwei Cinch-Eingängen ausgestattet sind. Da viele Subwoofer eine höhere Eingangsempfindlichkeit erreichen, wenn beide Eingänge genutzt werden, verteilt das Y-Link das Mono-LFE-Signal auf zwei identische Mono-Eingänge. Dadurch wird ein optimaler Signalpegel erreicht und die Leistungsfähigkeit des Subwoofers vollständig ausgeschöpft. Selbstverständlich trägt das Kabel die typische SUPRA-Signatur: niedrige Kapazität für eine verlustarme Signalübertragung sowie eine effektive Folienabschirmung für hohe Störsicherheit und geringe Rauscheinflüsse.

Konfektioniert mit SUPRA PPX- und SUPRA RCA-6-Steckern.

KONSTRUKTION

Kabel:	SUPRA Biline
Mantel:	PVC GA78, rund
Durchmesser, nom.:	7.1 mm
Farbe:	Eisblau und Weiß (weitere Farben auf Anfrage)
Kennzeichnung:	SUPRA Biline > Made in Sweden > Metermarkierung
Schirmanschluss:	Halbsymmetrisch, der äußere Schirm ist nur auf der Senderseite (Quelle) angeschlossen
Anschlüsse:	SUPRA PPX-Stecker und SUPRA RCA-6-Stecker
- Typ:	1 Cinch-Stecker > 2 Cinch-Stecker
- Material:	24-Karat-vergoldeter Kupferkontakt
- Farbe:	Anthrazitgrau, Split-Eisblau: ZUGENTLASTUNG Y-SPLIT 8L60 BLAU
Lot:	Almit SR34 Super
Signalrichtung:	Pfeilrichtung beachten > Quelle > Empfänger
Verpackung:	1-6M: 23x20x4cm, 8-10M: 23x20x6cm, 12-15M: 31x28x4.3cm

! Kontakte mit Spannzangenverriegelung. Drehen Sie das graue Gehäuse, um den Stecker von der Gerätebuchse zu lösen bzw. darin zu verriegeln.
 ▶ Lösen ◀ Verriegeln



Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt. Es fällt lediglich der reguläre Meterpreis für jeden zusätzlichen Meter an.

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr	Kart	Gew
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 2M	1ST	1001900586	7330060003516	6243067	25	0,32
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 4M	1ST	1001900594	7330060003523	6243069	25	0,45
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 6M	1ST	1001903218	7330060083044	6243071	25	0,60
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 8M	1ST	1001900602	7330060003530	6243072	13	0,79
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 10M	1ST	1001905882	7330060201745	6243061	13	0,91
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 12M	1ST	1001905015	7330060200809	6243063	13	0,68
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 15M	1ST	1001901394	7330060063886	6243065	13	1,07

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Krt	Gew
Y-LINK 1RCA-2RCA WHITE 2M	1ST	1001907995	7330060204715	25	0,32
Y-LINK 1RCA-2RCA WHITE 3M	1ST	1001910106	7330060209918	25	0,40
Y-LINK 1RCA-2RCA WHITE 4M	1ST	1001908001	7330060204722	25	0,45
Y-LINK 1RCA-2RCA WHITE 5M	1ST	1001910114	7330060209925	25	0,50
Y-LINK 1RCA-2RCA WHITE 6M	1ST	1001908019	7330060204739	25	0,60
Y-LINK 1RCA-2RCA WHITE 8M	1ST	1001908027	7330060204746	13	0,79
Y-LINK 1RCA-2RCA WHITE 10M	1ST	1001907961	7330060204685	13	0,91
Y-LINK 1RCA-2RCA WHITE 12M	1ST	1001907979	7330060204692	13	0,68
Y-LINK 1RCA-2RCA WHITE 15M	1ST	1001907987	7330060204708	13	1,07